Kopplingsur Memo-stick, digitalt, 1-kanal

Artikel: 1339611

MALMBERGS







Produktinformation

Digitalt veckour med minnessticka för enkel lagring och överföring till andra kopplingsur av samma modell. Ingång för extern styrning av ordinarie program via t.ex.strömbrytare eller liknande. Den externa styrningens funktion är separat programmerbar för on, off, auto eller slumpfunktion. Ingången manövreras med fas eller nolla vid växelström och plus eller minus vid likström. Utöver standard till-/frånslagsprogrammering har kopplingsuret även slumpfunktion och pulsfunktion. Potentialfria växlingskontakter. Automatisk eller manuell sommar-/vintertid. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: ±1s/24h

Specifikationer

Anslutningsarea	0,2-2,5 mm²
Antal moduler	2
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Egenförbrukning	1,5W
Gångreserv	3 år klocka och 10 år programmering
Kontaktfunktion	1 växlande, potentialfri
Kortaste kopplingstid	1 min.
Manöverspänning	24-250V AC, 30-300V DC
Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysrör: 500W, AC5a Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Kopplingsur Memo-stick, digitalt, 1-kanal

Artikel: 1339611

MALMBERGS

Minneskapacitet	400 till- och frånslag
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz
Temperaturområde	-20 till +60°C
Utförande	Vecko 1-kanal

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com