# Motorskyddsbrytare 10-16A

Artikel: 3110230

MALMBERGS




## Produktinformation

Motorskyddsbrytare med kortslutningsskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC
Utlösningsklass: 10
Magnetisk utlösning: 13 x Ie
Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Brytförmåga | Brytförmåga I cs vid 400V, 15kA |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Försäkring | 80A vid 400V |
| Inställningsområde | 10,00-16,00A |
| Isolationsmärkspänning Ui | 690V |
| Kortslutningsströmsinställning | 208 Ii |
| Magnetisk utlösning | 13 x Ie |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

# Motorskyddsbrytare 10-16A

Artikel: 3110230

MALMBERGS

| | |
|---|---|
| Märkspänning | Ue: 690V AC |
| Märkström | 16,0A Ie |
| Omkopplarlägen | På/Av/Utlöst (Trip) |
| Stötspänningshållfasthet, Uimp | 8kV |
| Utlösningsklass | 10 |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com