

# LED-Panel Sirius III WIFI Tune, 36W, 1435lm, IP21

Artikel: 9970019

**MALMBERGS**

## Produktinformation

Wi-Fi LED-panel ansluts till ditt WiFi-nätverk i hemmet med hjälp av en app som du installerar i din smartphone. (Sök "MALMBERGS" i Google Play eller App Store). Genom appen eller med röststyrning kan du enkelt och smidigt dimra eller ändra ljuset från varmt till kallvitt. Ställ in tider du vill att belysningen ska tändas eller släckas. Stöd för röststyrning med Google Home samt Amazon Echo.

### Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil, alternativt infällt med medföljande clips. Utanpåliggande montage med hjälp av ram. 310x310 mm modul (99 700 18). 600x600 mm modul (99 700 19). 1200x300 mm modul (99 700 20). Ram för utanpåliggande montage och frontplatta till 600x600 mm modul kan köpas som separat tillbehör. Får ej täckas med isolering.

### Anslutning

Levereras monterad med 2 m kabel (H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>) och stickpropp (Euro) samt LED-drivdon.

### Utförande

Vit stomme av stålplåt och ram av aluminium. Opalt bländskydd av akryl.

## Specifikationer

Effekt	36W
Färgtemperatur	3000-6000K
Inbyggnadsdjup	29 mm
Ljusflöde	4420 lm

# LED-Panel Sirius III WIFI Tune, 36W, 1435lm, IP21

Artikel: 9970019

**MALMBERGS**

Ljusstyrka	1435 cd
Mått (LxBxH)	595x595x12 mm
Spridningsvinkel	110°
Sändningseffekt	<20dBm
Sändningsfrekvens	2,4GHz – 2,4835GHz
Vikt	3,0 kg